ACCESSOIRES / ANTENNES

O2B-G8-1P-N

Antenne omnidirectionnelle bibande

Assurez une couverture azimutale de 360° sur 2,4 et 5 GHz avec une antenne compacte à un port et connecteur N mâle.



Couverture bibande

6 dBi à 2,4 GHz et 8 dBi à 5 GHz.

Connexion RF simple

Un connecteur N mâle d'impédance 50 ohms.

Antenne compacte

Longueur de 300 mm et diamètre nominal de 20 mm.

6 / 8 dBi	360°	1 PORT	300 mm
GAIN 2,4 / 5 GHz	COUVERTURE HORIZONTALE	N MÂLE	LONGUEUR

Complétez l'installation radio.

Compatibilité radio

Adaptez les bandes de fréquences et les ports RF de l'antenne à la radio.

Plan de couverture

Choisissez la polarisation et l'ouverture adaptées à la zone à couvrir.

Détails d'installation

Vérifiez les connecteurs, le montage et le câblage RF.

Choisissez une configuration RF compatible avec les bandes radio, le type et le nombre de connecteurs.

© 2026 LUCEOR · 3 rue Michael Faraday · 78180 Montigny-le-Bretonneux · France

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

O2B-G8-1P-N

Électricité et RF

Type de produit	Antenne omnidirectionnelle bibande
Plage de fréquences	2,400-2,500 MHz · 5,150-5,850 MHz
Gain	6 dBi à 2,4 GHz · 8 dBi à 5 GHz
Ports RF	1
Connecteur	N mâle
Bande passante	100 MHz · 700 MHz
Ouverture horizontale	360°
Ouverture verticale	40°
Polarisation	Verticale
VSWR	Typique ≤1,5 · Maximum 2,0
Impédance	50 Ω
Puissance maximale	50 W

Mécanique et environnement

Dimensions	Ø20 × 300 mm
Poids	360 g
Couleur	Blanc ou gris
Vitesse de vent nominale	60 m/s

Informations de commande

Modèle	O2B-G8-1P-N
Contenu du colis	Disponible sur demande

Choisissez une configuration RF compatible avec les bandes radio, le type et le nombre de connecteurs.

Octobre 2026 / Édition affinée

© 2026 LUCEOR · 3 rue Michael Faraday · 78180 Montigny-le-Bretonneux · France