ACCESSOIRES / ANTENNES

O3B-6P-R

Antenne omnidirectionnelle tribande à six ports

Réunissez les applications radio 2,4, 5 et 6 GHz dans une antenne omnidirectionnelle à six connexions RF.

Trois bandes de fréquences

6 dBi à 2,4 GHz et 8 dBi sur les bandes 5 et 6 GHz.

Six ports RF

Configurations à connecteurs RP-SMA ou RP-TNC.

Montage extérieur

Radôme ABS et fixation sur mâts de 30-50 mm.



3 BANDES	6 PORTS	360°	1.5 kg
2.4 / 5 / 6 GHz	CONNEXIONS RF	COUVERTURE HORIZONTALE	POIDS

Complétez l'installation radio.

Compatibilité radio

Adaptez les bandes de fréquences et les ports RF de l'antenne à la radio.

Plan de couverture

Choisissez la polarisation et l'ouverture adaptées à la zone à couvrir.

Détails d'installation

Vérifiez les connecteurs, le montage et le câblage RF.

Choisissez une configuration RF compatible avec les bandes radio, le type et le nombre de connecteurs.

© 2026 LUCEOR · 3 rue Michael Faraday · 78180 Montigny-le-Bretonneux · France

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

O3B-6P-R

Électricité et RF

Type de produit	Antenne omnidirectionnelle tribande
Plage de fréquences	2,400-2,485 MHz · 5,150-5,850 MHz · 5,900-7,125 MHz
Gain	6 dBi · 8 dBi · 8 dBi
Ports RF	6
Connecteurs disponibles	6× RP-SMA ou RP-TNC
Ouverture horizontale	360°
Ouverture verticale	55° à 2,4 GHz · 30° à 5 GHz · 30° à 6 GHz
Polarisation	Linéaire · verticale
Isolation entre ports	>20 dB
VSWR	<2,0 sur toutes les bandes
Puissance max. par port	50 W
Impédance	50 Ω

Matériel et alimentation

Protection foudre	Mise à la terre CC
Type de câble	RG402

Mécanique et environnement

Dimensions	Ø180 × 200 mm
Poids	1.5 kg
Couleur	Blanc
Matériau du radôme	ABS
Montage	Mât · diamètre 30-50 mm
Température de service	-40 à +70 °C

Informations de commande

Modèle	O3B-6P-R
Contenu du colis	Disponible sur demande

Choisissez une configuration RF compatible avec les bandes radio, le type et le nombre de connecteurs.

Octobre 2026 / Édition affinée

© 2026 LUCEOR · 3 rue Michael Faraday · 78180 Montigny-le-Bretonneux · France