ACCESSOIRES / ANTENNES

O5G13-2P-R

Antenne omnidirectionnelle à double polarisation

Antenne omnidirectionnelle à gain élevé et deux ports, pour radios compatibles fonctionnant de 4,9 à 5,8 GHz.



Gain d'antenne de 13 dBi

Couverture horizontale de 360° et ouverture verticale de 7°.

Deux connexions RF

Configurations à connecteurs RP-SMA ou N femelle.

Protection contre les intempéries

Construction IP65 avec radôme PVC résistant aux UV.

13 dBi	2 PORTS	360°	IP65
GAIN DE L'ANTENNE	CONNEXIONS RF	COUVERTURE HORIZONTALE	PROTECTION EXTÉRIEURE

Complétez l'installation radio.

Compatibilité radio

Adaptez les bandes de fréquences et les ports RF de l'antenne à la radio.

Plan de couverture

Choisissez la polarisation et l'ouverture adaptées à la zone à couvrir.

Détails d'installation

Vérifiez les connecteurs, le montage et le câblage RF.

Choisissez une configuration RF compatible avec les bandes radio, le type et le nombre de connecteurs.

© 2026 LUCEOR · 3 rue Michael Faraday · 78180 Montigny-le-Bretonneux · France

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

O5G13-2P-R

Électricité et RF

Type de produit	Antenne omnidirectionnelle à double polarisation
Plage de fréquences	4.9-5.8 GHz
Gain	13 dBi
Ports RF	2
Connecteurs disponibles	2× RP-SMA ou 2× N femelle
Ouverture horizontale	360°
Ouverture verticale	7°
Polarisation	Double inclinée · V / H
Isolation entre ports	>25 dB
VSWR	<2.0
Puissance max. par port	50 W
Impédance	50 Ω

Matériel et alimentation

Protection foudre	Mise à la terre CC

Mécanique et environnement

Dimensions	Ø70 × 800 mm
Poids	3 kg
Matériau du radôme	PVC résistant aux UV
Matériau du support	Aluminium
Couleur	Blanc
Protection extérieure	IP65
Montage	Mât · diamètre 30-70 mm
Température de service	-40 à +70 °C

Informations de commande

Modèle	O5G13-2P-R
Contenu du colis	Disponible sur demande

Choisissez une configuration RF compatible avec les bandes radio, le type et le nombre de connecteurs.

Octobre 2026 / Édition affinée

© 2026 LUCEOR · 3 rue Michael Faraday · 78180 Montigny-le-Bretonneux · France