WIFI PROFESSIONNEL / ACCÈS EXTÉRIEUR

OUTDOOR X2

Point d’accès extérieur compact double bande

Accès WiFi 6 omnidirectionnel dans un boîtier extérieur compact protégé des intempéries.

Couverture à 360°

Antennes omnidirectionnelles intégrées pour 2,4 et 5 GHz.

Gestion flexible

Fonctionnement autonome ou gestion centralisée par contrôleur.

Installation extérieure

Protection IP67 et entrée PoE 802.3af/at.



WiFi 6	2x2	GbE	IP67
TECHNOLOGIE RADIO	MIMO	ETHERNET	PROTECTION EXTÉRIEURE

L’accès professionnel au-delà du bâtiment.

Couverture extérieure

Fournissez un accès sans fil dans les espaces professionnels extérieurs.

Segmentation réseau

Configurez les paramètres de sécurité réseau et radio pris en charge.

Intégration sur site

Adaptez fixation, antennes et alimentation à l’installation.

1. Débits PHY théoriques. Débit et portée réels dépendent de la configuration radio, des équipements clients, de la visibilité directe et des conditions d’utilisation.

© 2026 LUCEOR · 3 rue Michael Faraday · 78180 Montigny-le-Bretonneux · France

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OUTDOOR X2

Radio et performances

Technologie radio	WiFi 6
Configuration radio	Double bande 2,4 / 5 GHz
Débits radio maximaux	574 + 2 402 Mbit/s
Configuration d'antenne	Omnidirectionnelle intégrée
Diversité spatiale	MIMO 2×2
Puissance d'émission maximale	23 dBm

Réseau et administration

Modes de fonctionnement	PA autonome · PA géré par contrôleur
Administration	Interface web locale · Contrôleur centralisé

Informations de commande

Modèle	OWX-I4O6-E10-25
Contenu du colis	Disponible sur demande

Matériel et alimentation

Interfaces réseau	GbE
Alimentation	802.3af/at PoE
Consommation maximale	18 W
Processeur	Qualcomm IPQ5018 + QCN6102
RAM	512 Mo
Flash	16 Mo + 128 Mo
Protection foudre	6 kV
Protection ESD	16 kV

Mécanique et environnement

Boîtier / protection	IP67
Température de service	−40 à +60 °C
Dimensions	Ø120 × 147 mm
Poids	0.8 kg
Montage	Mât

1. Débits PHY théoriques. Débit et portée réels dépendent de la configuration radio, des équipements clients, de la visibilité directe et des conditions d'utilisation.

Octobre 2026 / Édition affinée

© 2026 LUCEOR · 3 rue Michael Faraday · 78180 Montigny-le-Bretonneux · France